CONTACT MANGÉTIQUE AVEC BORNIERS

VANDERBILT

Les détecteurs magnétiques de la série MK-4000 sont utilisés dans les systèmes d'alarme et de contrôle d'accès, pour détecter les changements de position des portes, portails et fenêtres.
Ils peuvent être montés sur l'encadrement des fenêtres et des portes non-ferreuses.
Des cales d'espacement MK4000-3/4 sont disponibles en option pour un montage sur support ferreux.
Un aimant renforcé MK4000-2 est également disponible pour augmenter les distances de commutation sur les supports ferreux.

Contact d'autosurveillance : Single-pole NC contact
Contact d'autosurveillance : Contac simple NF
Classe environnementale : II
Température de fonctionnement:-40° à +70 °C
Indice de protection : IP43

Référence	Capacité du contact	Courant commuté	Tension commutée	produit	Unité de v
39052007600	3 W	500 mA	40 Vcc	En saillie avec borniers	L'unit
39052007500	6 W	200 mA	30 Vcc	Inverseur saillie avec borniers	L'unit