

## GÂCHE 8037

EFF EFF



Gâche électrique fixée par vis.  
Est parfaitement approprié pour le montage ultérieur sur des portes.

Mode de fonctionnement : Rupture de courant

Sens d'ouverture selon DIN gauche/droite

Contact à impulsions.

Demi-tour de gâche réglable.

Fonctionnement continu (100 % ED)

Résistance à l'effraction : 3500 N

Plage de réglage du réglage du pêne : 3 mm

Cycles de charge contrôlés en usine : 250000

Temps de déverrouillage réglable : 0,1 s

Tolérance tension de service nominale : + - 10 %

Convient pour les portes coupe-feu

Certifié : EN 14846

Référence	Modele	Unité de vente
390100209000	Avec boîtier 12V	L'unité
390100209100	Avec boîtier 24V	L'unité