

LECTEUR DE BADGES MAINS LIBRES

ROZOH



Lecteur de badges mains-libres.

Pose en encastrement.

Idéal pour une porte isolée.

Anti-vandale.

Temps réel / distance

Alerte techniques.

Système 4G.

Centrale GSM déportée.

Plug and Play 10 ans inclus.

Compatible avec les badges MIFARE.

Plages horaires d'accès libre.

5/jour sur 365 plages horaires.

Gestion des :

- jouré fériés
- Vacances scolaires
- Accessoires par couleur

Nombre maximum de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access : 1 000 à 50 000

Câblage :

- Centrale GSM vers carte relais : 4 fils - ø8/10e - Max 100 m
- Carte relais vers contrôle d'accès : 4 fils - ø8/10e - Max 100 m
- Centrale GSM vers contrôle d'accès : 4 fils - ø8/10e - Max 100 m

Environnement :

- Température de fonctionnement : -20C° à + 60°C

Référence

Unité de vente

390203003500

L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **Consommation** : 2,5A
- **Dimensions boîtier seul** : 112,4 x 112,4 x 40 mm
- **Dimensions lecteur** : 130 x 130 x 2,5 mm
- **Indice de protection** : IP54
- **Tension** : 24 V DC
- **Type de pose** : A encastrer